

SOLAR LIGHT
Model: GS-33
Patent Pending

EN Instruction Manual

FR Manuel d'instructions

SP Manual de Instrucciones

Introduction



Thank you for buying **GAMA SONIC**[®] product. For your information **GAMA SONIC**[®] solar accent lighting eliminates the problems with solar lighting available today. **GAMA SONIC**[®] makes solar lights that are brighter and last up to 3 nights with a one-day solar charge. The unique designs, light output and installation options are second to none worldwide.

GAMA SONIC[®] also offers unique multi-purpose rechargeable products that range from party lights to emergency lighting products. **GAMA SONIC**[®] is new to the US but has been known worldwide for over 20 yrs.

For technical assistance and more information call our Toll Free number: 800-741-3571 (only within the US) or visit our website at: www.gamasonic.com.

Please read the instruction manual carefully to obtain the best results from your purchase.

Specification

- 6 Super high bright LED, 100,000 hours life cycle
- Solar powered by Mono Crystalline Solar Cell
- 2 rechargeable Ni-Cd batteries
- Operating time: 10 hours (with 6 hours of sun charging)
- Automatically switched on at night
- 4 options to use:
 - In the ground
 - On a wall
 - On a deck/Top wall
 - Free standing
- Water-resistant

Solar Light Location

1. Place the solar light in a position where it can get direct sunlight on the solar panel free from cover and shade.
2. Make sure that the solar panel is not going to be affected by any other light source. Otherwise the light will not illuminate at dusk.

Operation

EN

Adjust the switch located on the upper part of the lamp unit (A) to "ON" position (as shown in figure 1).




Figure 1

Assembly Instructions

Ground Mounted

1. Assemble the mounting poles (B, C & D) and stake (E); Carefully insert the stakes into the ground (as shown in figure 2).
2. Slide the lamp unit (A) into the upper part of the Mounting poles carefully.



Figure 2

Wall mounted

1. Slide the wall-mounting bracket (F) into lamp unit (A) (as shown in figure 3).
2. Fix the wall-mounting bracket to the wall using the screws and nags provided.



Figure 3

Deck/TopWall mounted

1. Slide the base-mounting bracket (G) To lamp unit (A) (as shown in figure 4).
2. Fix the base-mounting bracket to a deck or a wall-top using the screws provided.



Figure 4

Replacing the Batteries

1. Detach the battery cover (H) by taking out the 3 screws under the upper cover (I) (as shown in figure 5).
2. Remove the old Batteries. Make sure the new batteries are Ni-Cd AA Rechargeable batteries. Install the new batteries into the battery compartment, ensuring the correct polarity is observed.
3. Reassemble the unit by reversing the above procedure.




Figure 5

WARNING: Do not dispose of Ni-Cd batteries in the regular trash, municipal waste stream or by fire as batteries may leak or explode. Do not open, short circuit, or mutilate batteries as injury may occur. Preserve our environment by recycling Ni-Cd batteries or disposing of them in accordance with local, State and federal regulations. Do not mix old and new batteries. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.

Maintenance

Clean the solar module regularly with a damp towel to guarantee optimum performance of the solar panel. Do not use any type of solvent for cleaning and be careful not to put too much pressure on the module while cleaning.

Troubleshooting

If your solar light does not come on at dusk despite observance of all the instructions, please try the following steps:

1. Make sure that the solar light is not being affected by any other light source.
2. Ensure the solar light does not stand in the shade during the day.
3. Make sure the switch is in "ON" position.
4. Check that the batteries are installed correctly.

NOTE: The performance of the solar light will vary with the time of year. It will deliver more light when it has had a full day in the sun rather than a day in overcast Weather.

WINTERTIME TIPS: Keep snow and debris cleaned off the solar panels so the batteries can recharge. If the lights are covered with snow for an extended period of time, after the snow melts, allow all the batteries to charge in full, direct sunlight for at least 6 hours to their maximum capacity.

WARNING: please keep out of reach of children.

Introduction

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit **GAMA SONIC®**.

L'éclairage accent solaire **GAMA SONIC®** élimine les problèmes associés aux lampes solaires aujourd'hui sur le marché.

GAMA SONIC® fabrique des lampes solaires de lumière plus vive capables d'éclairer jusqu'à 3 nuits de suite après charge solaire d'une journée. Leur conception unique, leur débit de lumière et leurs options d'installation en font un produit de premier plan dans le monde.

GAMA SONIC® offre également une gamme de produits rechargeables à usage multiple, depuis l'éclairage de fête jusqu'aux feux d'urgence. Si **GAMA SONIC®** est nouvelle aux Etats-Unis, elle est néanmoins connue dans le monde depuis plus de 20 ans.

Pour toute aide technique et informations supplémentaires composez notre numéro gratuit: 800-741-3571 (à l'intérieur des Etats-Unis seulement) ou visitez notre site internet à l'adresse:

www.gamasonic.com.

Veuillez lire avec soin le manuel d'instructions afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Spécifications

- 6 LED luminosité super élevée, d'une durée de vie de 100 000 heures
- Energie solaire par cellule solaire mono cristalline
- 2 batteries Ni-Cd rechargeables
- Durée de fonctionnement: 10 heures (pour 6 heures de charge solaire)
- S'allume automatiquement la nuit
- 4 options d'utilisation:
 - Au sol
 - Sur un mur
 - Sur une plate-forme/haut de mur
 - Sur pied
- Etanche

Location de la lampe solaire

FR

1. Placez la lampe solaire de manière à ce que son panneau solaire reçoive directement la lumière du soleil. Il faut faire en sorte que le panneau ne soit pas couvert ou ombragé.
2. Assurez-vous que le panneau solaire n'a pas été affecté par une autre source de lumière. Autrement la lampe ne s'allumera pas à la tombée de la nuit.

Fonctionnement

Ajustez le commutateur situé dans la partie supérieure de la tête de lampe (A) à la position "ON" (comme dans la figure 1).




Figure 1

Instructions de montage

Montage au sol

1. Montez les pieds de montage (B, C et D) et le piquet (E); insérez soigneusement les piquets dans le sol (conformément à la figure 2).
2. Faites soigneusement glisser la tête de lampe (A) dans la partie supérieure des pieds de montage.




Figure 2

Montage sur mur

1. Glissez le support de montage sur mur (F) sur la tête de lampe (A) (conformément à la figure 3).
2. Fixez le support de montage sur le mur à l'aide des vis fournies.



Figure 3

Montage sur plate-forme/haut de mur

1. Glissez le support de montage de la base (G) dans la tête de lampe (A) (conformément à la figure 4).
2. Fixez le support de montage de la base sur une plate-forme ou un haut de mur à l'aide des vis fournies.



Figure 4

Remplacement des batteries

1. Détachez le couvercle des batteries (H) en dévissant les 3 vis situées sous le couvercle supérieur (I) (comme indiqué dans la figure 5).
2. Retirez les batteries usées. Assurez-vous que les nouvelles batteries sont des batteries Ni-Cd AA rechargeables.
3. Installez les nouvelles batteries dans le compartiment des batteries en vous assurant que la polarité est correcte.
4. Re-montez l'unité en exécutant la procédure ci-dessus à revers.




Figure 5

AVERTISSEMENT: Ne vous défaites pas des batteries Ni-Cd en les mettant dans les ordures ordinaires ou dans les eaux résiduaires municipales, ou en y mettant le feu, les batteries pouvant couler ou exploser. Evitez d'ouvrir, de court-circuiter ou de mutiler les batteries car cela pourrait causer des blessures. Protégez notre environnement

en recyclant les batteries Ni-Cd ou en les mettant au rebut en **FR** conformité avec les règles locales, étatiques ou fédérales. Ne mélez pas les batteries neuves et usagées. Ne mélez pas les batteries alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel cadmium).

Entretien

Afin de garantir une performance optimale du panneau solaire, nettoyez régulièrement le module solaire avec une serviette humide. N'employez aucun type de dissolvant et prenez soin de ne pas exercer trop de pression sur le module durant l'opération de nettoyage.

Dépannage

Si votre lampe solaire ne s'allume pas à la tombée de la nuit bien que toutes les instructions aient été suivies, essayez d'exécuter les vérifications suivantes.

1. Assurez-vous qu'une autre source d'éclairage n'a pas affecté la lampe solaire.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'ombre sur la lampe solaire pendant la journée.
3. Assurez-vous que le bouton de contact est positionné "ON".
4. Vérifiez si les batteries sont correctement installées.

NOTE: La performance de la lampe solaire varie selon l'époque de l'année. Exposée au soleil une journée entière, elle produira plus de lumière qu'après un jour nuageux.

CONSEILS POUR L'HIVER: CONSEILS POUR L'HIVER: Débarrassez régulièrement les panneaux solaires de la neige et des débris qui s'y sont amassés afin que les batteries puissent recharger. Si la neige a couvert les lampes pendant une période prolongée, il faut, quand la neige a fondu, permettre à toutes les batteries de charger à la lumière directe du soleil pendant six heures au moins et jusqu'au maximum de leur capacité.

ATTENTION: Placer hors de la portée des enfants.

Introducción

SP

Le agradecemos por haber adquirido este producto **GAMA SONIC®**. Para su información, el alumbrado solar de realce **GAMA SONIC®** elimina los problemas de las lámparas solares disponibles hoy en día. **GAMA SONIC®** fabrica lámparas solares que brillan más y duran hasta 3 noches con un solo día de carga solar. El diseño único, el rendimiento lumínico inigualable y las opciones de instalación son mundialmente insuperables. **GAMA SONIC®** también ofrece productos recargables únicos para múltiples objetivos, que van desde luces para fiestas hasta productos para alumbrado de emergencia. **GAMA SONIC®** es nuevo en los Estados Unidos, pero ya es conocido en todo el mundo por más de 20 años.

Para mayor información y asistencia técnica, llame a nuestro número Gratuito: 800-741-3571 (sólo dentro de los Estados Unidos), o visite nuestro sitio web en: www.gamasonic.com.

Le rogamos que lea cuidadosamente el manual de instrucciones para así obtener los mejores resultados de su adquisición.

Especificación

- 6 LEDS luminiscentes superbrillantes, con un ciclo de vida de 100.000 horas
- Operada a energía solar por una Célula Solar Mono Cristalina
- 2 baterías de níquel-cadmio recargables
- Período de operación: 10 horas (con un 6 horas de carga solar)
- Encendido automático a la noche
- 4 opciones de uso:
 - Clavada en el suelo
 - Sobre una pared
 - En una plataforma /Pared superior
 - Libre
- Resistente al agua

Ubicación de la Lámpara Solar

SP

1. Ubique la lámpara solar en un lugar donde pueda recibir directamente la luz del sol sobre el panel solar, fuera de todo techo o sombra.
2. Asegúrese de que el panel solar no va a ser afectado por ninguna otra fuente de luz. De otra manera, la lámpara no va a alumbrar en el crepúsculo.

Operación

Ajuste el interruptor ubicado en la parte superior de la unidad de la lámpara (A) en la posición "ON" (como se muestra en la figura 1).




Figura 1

Instrucciones de Montaje

Montaje en el Suelo

1. Monte los polos de montaje (B, C y D) y la estaca (E); inserte cuidadosamente en tierra las estacas (como se muestra en la figura 2).
2. Deslice con cuidado la unidad de la lámpara (A) dentro de la parte superior de los polos de Montaje.




Figura 2

Montaje sobre una pared

1. Deslice la abrazadera de montaje sobre la pared (F) dentro de la unidad de la lámpara (A) (como se muestra en la figura 3).
2. Fije la abrazadera de montaje sobre la pared a la pared usando los tornillos y las arandelas provistas.



Figura 3

Montaje en una plataforma/Pared Superior

1. Deslice la abrazadera de montaje de base (G) sobre la unidad de la lámpara (A) (como se muestra en la figura 4).
2. Fije abrazadera de montaje de base a la plataforma o a la pared superior usando los tornillos provistos.



Figura 4

Cambio de Baterías

1. Separe la cubierta de la batería (H) quitando los 3 tornillos debajo de la tapa superior (I) (como se muestra en la figura 5).
2. Retire las baterías viejas. Asegúrese que las nuevas baterías sean del tipo Níquel-Cadmio AA recargables.
3. Instale las nuevas baterías en el compartimiento para las baterías, asegurándose de observar la correcta polaridad.
4. Rearme la unidad revirtiendo el procedimiento anterior.




Figura 5

ADVERTENCIA: No elimine las baterías de Níquel-Cadmio en los contenedores comunes de residuos, ni en la corriente de desagüe, ni por medio del fuego ya que las baterías pueden perder líquido o explotar. No abra, cortocircuite, o mutile las baterías ya que esto

puede causar heridas. Preserve el medio ambiente por medio del **SP** reciclaje de las baterías de Ni-Cd o su eliminación de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. No mezcle baterías nuevas y viejas. No mezcle baterías alcalinas, o estándar (Carbón-Zinc), con baterías recargables (Níquel Cadmio).

Mantenimiento

Limpie regularmente el módulo solar con un paño húmedo para garantizar el funcionamiento óptimo del panel solar. No utilice para limpiar ningún tipo de solvente y tenga cuidado de no ejercer demasiada presión sobre el módulo mientras lo limpia.

Localización de Desperfectos

Si su lámpara solar por pasos no se enciende en el crepúsculo a pesar de haber observado todas las instrucciones, repita por favor los siguientes pasos:

1. Asegúrese que la lámpara solar no es afectada por cualquier otra fuente de luz.
2. Verifique que la lámpara solar no se encuentra en la sombra durante el día.
3. Asegúrese que el interruptor esté en la posición "ON" (encendido).
4. Revise que las baterías han sido correctamente instaladas.

NOTA: El rendimiento de la lámpara solar puede variar según la época del año. Va a proveer más iluminación cuando ha tenido un día entero de sol que cuando ha sido un día nublado.

CONSEJO PARA EL INVIERNO: Limpie la nieve y toda suciedad que se acumule sobre los paneles solares para que las baterías puedan recargar. Si las lámparas están cubiertas con nieve durante un extenso período de tiempo, luego de que la nieve se derrita permita a todas las baterías cargarse a plena y directa luz del sol durante por lo menos 6 horas, para que lleguen a su máxima capacidad.

ADVERTENCIA: Por favor, mantenga lejos del alcance de los niños.